



Arranadores suaves SIRIUS 200-480 V 570 A, 110-250 V AC bornes de tornillo salida analógica

nombre comercial del producto	SIRIUS
categoría de producto	Aparatos de maniobra híbridos
designación del producto	Arranador suave
denominación del tipo de producto	3RW52
referencia del fabricante	<ul style="list-style-type: none"> • del módulo HMI Standard utilizable 3RW5980-0HS00 • del módulo HMI High Feature utilizable 3RW5980-0HF00 • del módulo de comunicación PROFINET Standard utilizable 3RW5980-0CS00 • del módulo de comunicación PROFIBUS utilizable 3RW5980-0CP00 • del módulo de comunicación Modbus TCP utilizable 3RW5980-0CT00 • del módulo de comunicación Modbus RTU utilizable 3RW5980-0CR00 • del módulo de comunicación EtherNet/IP 3RW5980-0CE00 • del interruptor automático utilizable con 400 V 3VA2580-6HN32-0AA0; Tipo de coordinación 1, Iq = 65 kA, CLASS 10 • del interruptor automático utilizable con 500 V 3VA2580-6HN32-0AA0; Tipo de coordinación 1, Iq = 65 kA, CLASS 10 • del interruptor automático utilizable con 400 V con conexión dentro del triángulo 3VA2510-6HN32-0AA0; Tipo de coordinación 1, Iq = 65 kA, CLASS 10 • del interruptor automático utilizable con 500 V con conexión dentro del triángulo 3VA2510-6HN32-0AA0; Tipo de coordinación 1, Iq = 65 kA, CLASS 10 • del fusible gG utilizable hasta 690 V 2x3NA3365-6; Tipo de coordinación 1, Iq = 65 kA • del fusible gG utilizable con conexión dentro del triángulo hasta 500 V 2x3NA3365-6; Tipo de coordinación 1, Iq = 65 kA • del fusible gR para protección de semiconductores utilizable hasta 690 V 3NE1437-2; Tipo de coordinación 2, Iq = 65 kA • del fusible aR para protección de semiconductores utilizable hasta 690 V 3NE3340-8; Tipo de coordinación 2, Iq = 65 kA
Datos técnicos generales	
tensión de arranque [%]	30 ... 100 %
tensión de parada [%]	50 %; ajuste fijo
tiempo de rampa de arranque del arranador suave	0 ... 20 s
valor de limitación de corriente [%] ajustable	130 ... 700 %
certificado de idoneidad	
• marcado CE	Sí
• homologación UL	Sí
• homologación CSA	Sí
componente del producto	
• HMI High Feature	No
• soportado HMI Standard	Sí
• soportado HMI High Feature	Sí
equipamiento del producto sistema de contactos de puenteo integrado	Sí
número de fases controladas	3

clase de disparo	CLASS 10 (preajustado) / 10E / 20E; según IEC 60947-4-2
tiempo de puenteo en caso de fallo de red	
• para circuito principal	100 ms
• para circuito de mando	100 ms
tensión de aislamiento valor asignado	600 V
grado de contaminación	3, según IEC 60947-4-2
tensión de impulso valor asignado	6 kV
tensión inversa del tiristor máx.	1 600 V
factor de servicio	1
resistencia a tensión de choque valor asignado	6 kV
tensión máxima admitida para separación de protección	
• entre circuito principal y auxiliar	600 V
resistencia a choques	15g / 11 ms, a partir de 12g / 11 ms con interrupciones de contacto potenciales
resistencia a vibraciones	15 mm hasta 6 Hz, 2g hasta 500 Hz
categoria de empleo según IEC 60947-4-2	AC 53a
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009	Q
Directiva RoHS (fecha)	02/15/2018
función del producto	
• arranque suave	Sí
• parada suave	Sí
• Soft Torque	Sí
• limitación de corriente ajustable	Sí
• parada de bombas	Sí
• autoprotección electrónica del aparato	Sí
• protección de sobrecarga del motor	Sí; Protección electrónica de sobrecarga del motor
• evaluación de protección de motor por termistor	No
• conexión en triángulo interior (raíz de 3)	Sí
• reset automático	Sí
• reset manual	Sí
• rearme remoto	Sí; por desconexión de la alimentación de tensión de mando
• función de comunicación	Sí
• indicación de valores medidos en servicio	Sí; solo en combinación con accesorios especiales
• informe de fallos	Sí; solo en combinación con accesorios especiales
• parametrizable por software	No
• configurable por software	Sí
• PROFInergy	Sí; en combinación con módulo de comunicación PROFINET Standard
• actualización de firmware	Sí
• borne desmontable para circuito de control	Sí
• regulación de par	No
• salida analógica	Sí; 4 ... 20 mA (predeterminado) / 0 ... 10 V (parametrizable con HMI High Feature)
Electrónica de potencia	
intensidad de empleo	
• con 40 °C valor asignado	570 A
• con 50 °C valor asignado	504 A
• con 60 °C valor asignado	460 A
intensidad de empleo con conexión dentro del triángulo	
• con 40 °C valor asignado	987 A
• con 50 °C valor asignado	873 A
• con 60 °C valor asignado	796 A
tensión de empleo	
• valor asignado	200 ... 480 V
• con conexión dentro del triángulo valor asignado	200 ... 480 V
tolerancia negativa relativa de la tensión de empleo	-15 %
tolerancia positiva relativa de la tensión de empleo	10 %
tolerancia negativa relativa de la tensión de empleo con conexión dentro del triángulo	-15 %
tolerancia positiva relativa de la tensión de empleo con conexión dentro del triángulo	10 %
potencia de empleo para motor trifásico	
• con 230 V con 40 °C valor asignado	160 kW
• con 230 V con conexión dentro del triángulo con 40 °C	315 kW

valor asignado	
• con 400 V con 40 °C valor asignado	315 kW
• con 400 V con conexión dentro del triángulo con 40 °C valor asignado	560 kW
frecuencia de empleo 1 valor asignado	50 Hz
frecuencia de empleo 2 valor asignado	60 Hz
tolerancia negativa relativa de la frecuencia de empleo	-10 %
tolerancia positiva relativa de la frecuencia de empleo	10 %
corriente nominal ajustable del motor	
• con el conmutador rotativo en la posición 1	240 A
• con el conmutador rotativo en la posición 2	262 A
• con el conmutador rotativo en la posición 3	284 A
• con el conmutador rotativo en la posición 4	306 A
• con el conmutador rotativo en la posición 5	328 A
• con el conmutador rotativo en la posición 6	350 A
• con el conmutador rotativo en la posición 7	372 A
• con el conmutador rotativo en la posición 8	394 A
• con el conmutador rotativo en la posición 9	416 A
• con el conmutador rotativo en la posición 10	438 A
• con el conmutador rotativo en la posición 11	460 A
• con el conmutador rotativo en la posición 12	482 A
• con el conmutador rotativo en la posición 13	504 A
• con el conmutador rotativo en la posición 14	526 A
• con el conmutador rotativo en la posición 15	548 A
• con el conmutador rotativo en la posición 16	570 A
• mín.	240 A
corriente nominal ajustable del motor	
• para conexión en triángulo interior (raíz de 3) con el conmutador rotativo en la posición 1	416 A
• para conexión en triángulo interior (raíz de 3) con el conmutador rotativo en la posición 2	454 A
• para conexión en triángulo interior (raíz de 3) con el conmutador rotativo en la posición 3	492 A
• para conexión en triángulo interior (raíz de 3) con el conmutador rotativo en la posición 4	530 A
• para conexión en triángulo interior (raíz de 3) con el conmutador rotativo en la posición 5	568 A
• para conexión en triángulo interior (raíz de 3) con el conmutador rotativo en la posición 6	606 A
• para conexión en triángulo interior (raíz de 3) con el conmutador rotativo en la posición 7	644 A
• para conexión en triángulo interior (raíz de 3) con el conmutador rotativo en la posición 8	682 A
• para conexión en triángulo interior (raíz de 3) con el conmutador rotativo en la posición 9	721 A
• para conexión en triángulo interior (raíz de 3) con el conmutador rotativo en la posición 10	759 A
• para conexión en triángulo interior (raíz de 3) con el conmutador rotativo en la posición 11	797 A
• para conexión en triángulo interior (raíz de 3) con el conmutador rotativo en la posición 12	835 A
• para conexión en triángulo interior (raíz de 3) con el conmutador rotativo en la posición 13	873 A
• para conexión en triángulo interior (raíz de 3) con el conmutador rotativo en la posición 14	911 A
• para conexión en triángulo interior (raíz de 3) con el conmutador rotativo en la posición 15	949 A
• para conexión en triángulo interior (raíz de 3) con el conmutador rotativo en la posición 16	987 A
• con conexión dentro del triángulo mín.	416 A
carga mínima [%]	15 %; Referido al valor de le mínimo configurable
pérdidas [W] con valor asignado de la intensidad con AC	
• con 40 °C tras el arranque	183 W
• con 50 °C tras el arranque	163 W
• con 60 °C tras el arranque	153 W
pérdidas [W] con AC en caso de limitación de corriente del	

350 %	
<ul style="list-style-type: none"> ● con 40 °C durante el arranque ● con 50 °C durante el arranque ● con 60 °C durante el arranque 	<p>10 241 W</p> <p>8 500 W</p> <p>7 663 W</p>
Circuito de control/ Control por entrada	
tipo de corriente de la tensión de alimentación de mando	AC
tensión de alimentación del circuito de mando con AC	
<ul style="list-style-type: none"> ● con 50 Hz ● con 60 Hz 	<p>110 ... 250 V</p> <p>110 ... 250 V</p>
tolerancia negativa relativa de la tensión de alimentación de mando con AC con 50 Hz	-15 %
tolerancia positiva relativa de la tensión de alimentación de mando con AC con 50 Hz	10 %
tolerancia negativa relativa de la tensión de alimentación de mando con AC con 60 Hz	-15 %
tolerancia positiva relativa de la tensión de alimentación de mando con AC con 60 Hz	10 %
frecuencia de la tensión de alimentación de mando	50 ... 60 Hz
tolerancia negativa relativa de la frecuencia de la tensión de alimentación de mando	-10 %
tolerancia positiva relativa de la frecuencia de la tensión de alimentación de mando	10 %
intensidad de alimentación de mando en standby valor asignado	30 mA
corriente de retención en modo de bypass valor asignado	100 mA
corriente de conexión cerrando los contactos de bypass máx.	2,2 A
pico de intensidad de conexión al aplicar la tensión de alimentación de mando máx.	12,2 A
duración del pico de intensidad de conexión al aplicar la tensión de alimentación de mando	2,2 ms
tipo de protección de sobretensión	Varistor
tipo de protección contra cortocircuito para circuito de mando	Fusible 4 A gG (Icu=1 kA), Fusible 6 A rápido (Icu=1 kA), Automático magnetotérmico C1 (Icu = 600 A), Automático magnetotérmico C6 (Icu = 300 A); No incluido en el volumen de suministro
Entradas/ Salidas	
número de entradas digitales	1
número de salidas digitales	3
<ul style="list-style-type: none"> ● no parametrizable 	2
tipo de salidas digitales	2 NA / 1 conmutado
número de salidas analógicas	1
poder de corte, corriente de las salidas de relé	
<ul style="list-style-type: none"> ● con AC-15 con 250 V valor asignado ● con DC-13 con 24 V valor asignado 	<p>3 A</p> <p>1 A</p>
Instalación/ fijación/ dimensiones	
posición de montaje	con nivel de montaje vertical girable +/-90°, con nivel de montaje vertical +/-22.5° hacia adelante, posición de montaje de pie
tipo de fijación	fijación por tornillo
altura	393 mm
anchura	210 mm
profundidad	203 mm
distancia que debe respetarse para montaje en serie	
<ul style="list-style-type: none"> ● hacia adelante ● hacia atrás ● hacia arriba ● hacia abajo ● hacia un lado 	<p>10 mm</p> <p>0 mm</p> <p>100 mm</p> <p>75 mm</p> <p>5 mm</p>
peso sin embalaje	10,6 kg
Conexiones/ Bornes	
tipo de conexión eléctrica	
<ul style="list-style-type: none"> ● para circuito principal ● para circuito de mando 	<p>bornes para barra</p> <p>Bornes de tornillo</p>
anchura de las barras de conexión máx.	45 mm
tipo de secciones de conductor conectables	

<ul style="list-style-type: none"> para terminal de cable DIN para contactos principales multifilar 	2x (50 ... 240 mm ²)
<ul style="list-style-type: none"> para terminal de cable DIN para contactos principales alma flexible 	2x (70 ... 240 mm ²)
tipo de secciones de conductor conectables	
<ul style="list-style-type: none"> para circuito de mando monofilar 	1x (0,5 ... 4,0 mm ²), 2x (0,5 ... 2,5 mm ²)
<ul style="list-style-type: none"> para circuito de mando alma flexible con preparación de los extremos de cable 	1x (0,5 ... 2,5 mm ²), 2x (0,5 ... 1,5 mm ²)
<ul style="list-style-type: none"> con cables AWG para circuito de mando monofilar 	1x (20 ... 12), 2x (20 ... 14)
longitud del cable	
<ul style="list-style-type: none"> entre arrancador suave y motor máx. 	800 m
<ul style="list-style-type: none"> en las entrada digitales con AC máx. 	100 m
par de apriete	
<ul style="list-style-type: none"> para contactos principales con bornes de tornillo 	14 ... 24 N·m
<ul style="list-style-type: none"> para contactos auxiliares y de control con bornes de tornillo 	0,8 ... 1,2 N·m
par de apriete [lbf-in]	
<ul style="list-style-type: none"> para contactos principales con bornes de tornillo 	124 ... 210 lbf-in
<ul style="list-style-type: none"> para contactos auxiliares y de control con bornes de tornillo 	7 ... 10,3 lbf-in
Condiciones ambiente	
altitud de instalación con altura sobre el nivel del mar máx.	5 000 m; Derating a partir de 1000 m, ver catálogo
temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> durante el funcionamiento 	-25 ... +60 °C; a partir de 40 °C aplicar derating
<ul style="list-style-type: none"> durante el almacenamiento et el transporte 	-40 ... +80 °C
categoría medioambiental	
<ul style="list-style-type: none"> durante el funcionamiento según IEC 60721 	3K6 (sin formación de hielo, condensación ocasional), 3C3 (sin niebla salina), 3S2 (no puede entrar arena en los aparatos), 3M6
<ul style="list-style-type: none"> durante el almacenamiento según IEC 60721 	1K6 (condensación ocasional), 1C2 (sin niebla salina), 1S2 (no puede entrar arena en los aparatos), 1M4
<ul style="list-style-type: none"> durante el transporte según IEC 60721 	2K2, 2C1, 2S1, 2M2 (altura de caída máx. 0,3 m)
emisión de perturbaciones CEM	según IEC 60947-4-2: Clase A
Comunicación/ Protocolo	
módulo de comunicación soportado	
<ul style="list-style-type: none"> PROFINET Standard 	Sí
<ul style="list-style-type: none"> EtherNet/IP 	Sí
<ul style="list-style-type: none"> Modbus RTU 	Sí
<ul style="list-style-type: none"> Modbus TCP 	Sí
<ul style="list-style-type: none"> PROFIBUS 	Sí
Valores nominales UL/CSA	
referencia del fabricante	
<ul style="list-style-type: none"> del fusible <ul style="list-style-type: none"> utilizable con fallo estándar hasta 575/600 V según UL 	Typ: Class J / L, max. 1600 A; Iq = 30 kA
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> utilizable con fallo alto hasta 575/600 V según UL 	Tipo: clase J/L, máx. 1200 A; Iq = 100 kA
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> utilizable con fallo estándar con conexión dentro del triángulo hasta 575/600 V según UL 	Typ: Class J / L, max. 1600 A; Iq = 30 kA
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> utilizable con fallo alto con conexión dentro del triángulo hasta 575/600 V según UL 	Tipo: clase J/L, máx. 1200 A; Iq = 100 kA
potencia de empleo [hp] para motor trifásico	
<ul style="list-style-type: none"> con 200/208 V con 50 °C valor asignado 	150 hp
<ul style="list-style-type: none"> con 220/230 V con 50 °C valor asignado 	200 hp
<ul style="list-style-type: none"> con 460/480 V con 50 °C valor asignado 	400 hp
<ul style="list-style-type: none"> con 200/208 V con conexión dentro del triángulo con 50 °C valor asignado 	300 hp
<ul style="list-style-type: none"> con 220/230 V con conexión dentro del triángulo con 50 °C valor asignado 	350 hp
<ul style="list-style-type: none"> con 460/480 V con conexión dentro del triángulo con 50 °C valor asignado 	750 hp
capacidad de carga de los contactos auxiliares según UL	R300-B300
Seguridad	
grado de protección IP frontal según IEC 60529	IP00; IP20 con tapa
protección contra contactos directos frontal según IEC 60529	a prueba de contacto directo con los dedos en caso de contacto vertical por la parte frontal con tapa
compatibilidad electromagnética	según IEC 60947-4-2

Certificados/ Homologaciones

General Product Approval

EMC



[Confirmation](#)



Declaration of Conformity

Test Certificates

Marine / Shipping



[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping

other



[Confirmation](#)

Más información

Siemens ha decidido abandonar el mercado ruso (ver aquí).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens está trabajando en la renovación de los actuales certificados EAC.

Póngase en contacto con su oficina local de Siemens en relación con el estado de validez de la certificación EAC si tiene intención de importar o suministrar estos productos a un mercado relevante para EAC (salvo Rusia o Bielorrusia).

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RW5248-6AC14>

Generador CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW5248-6AC14>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RW5248-6AC14>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5248-6AC14&lang=en

Curva característica: Comportamiento en disparo, I²t, Corriente de corte limitada

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5248-6AC14/char>

Característica: Altitud de instalación

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW5248-6AC14&objecttype=14&gridview=view1>

Simulation Tool for Soft Starters (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>



